

**AKUMULATORY MOTOCYKLOWE
CREPOWER**

L.p.	Symbol	Napięcie (V)	Poj. C 10 (Ah)	Prąd rozruch (A)	Wymiary dl.x szer.x wys. (mm)	Przykłady mniej typowych zastosowań
1	6N4-2A	6	4	-	71 x 71 x 96	
2	6N6-3B	6	6	-	99 x 57 x 111	
3	6N6-3B-1	6	6	-	99 x 57 x 111	
4	6N11A-3A	6	11	-	122 x 62 x 132	
5	B38-6A	6	13	-	119 x 83 x 161	
6	12N5-3B	12	5	39	121 x 61 x 131	
7	12N7-3B	12	7	74	137 x 76 x 134	Harley Dav. 90-250
8	12N7B-4A	12	7	74	151 x 61 x 131	
9	12N7-4A	12	7	74	137 x 76 x 134	
10	12N9-3B	12	9	85	138 x 77 x 141	
11	12N9-4B-1	12	9	85	138 x 77 x 141	
12	12N12A-4A-1	12	12	113	136 x 82 x 162	
13	12N14-3A	12	14	128	136 x 91 x 167	
14	12N18-3	12	18	190	206 x 91 x 164	
15	12N24-3A	12	24	200	186 x 125 x 176	
16	CB3L-A	12	3	32	99 x 57 x 111	
17	CB3L-B	12	3	32	99 x 57 x 111	
18	CB4L-A	12	4	56	121 x 71 x 93	
19	CB4L-B	12	4	56	121 x 71 x 93	
20	CB7-A	12	8	124	137 x 76 x 134	
21	CB9A-A	12	9	124	138 x 77 x 157	
22	CB9-B	12	9	130	138 x 77 x 141	
23	CB10L-A2	12	11	160	136 x 91 x 146	
24	CB10L-B	12	11	160	136 x 91 x 146	
25	CB10L-B2	12	11	160	136 x 91 x 146	
26	CB12A-A	12	12	165	136 x 82 x 162	
27	CB12AL-A	12	12	165	136 x 82 x 162	
28	CB12AL-A2	12	12	165	136 x 82 x 162	
29	CB14-B2	12	14	190	136 x 91 x 168	
30	CB16-B	12	19	240	176 x 101 x 156	
31	CB16B-A	12	16	207	162 x 92 x 162	Honda VF1000R, Suzuki VX800
32	CB16CL-B	12	19	240	176 x 101 x 175	
33	CB18-A	12	18	235	181 x 92 x 164	
34	C60-N24AL.-B	12	28	300	185 x 125 x 176	
35	C60-N30L-A	12	30	300	187 x 130 x 170	
36	CBTX4L-BS	12	3	50	114 x 71 x 86	
37	CBTX5L-BS	12	4	70	114 x 71 x 106	
38	CBTX7A-BS	12	6	90	152 x 88 x 94	
39	CBTX7L-BS	12	6	85	114 x 71 x 131	
40	CBTX9-BS	12	8	120	152 x 88 x 106	
41	CBTX12-BS	12	10	180	152 x 88 x 131	
42	CBTX14-BS	12	12	200	152 x 88 x 147	
43	CBTX20L-BS	12	18	270	175 x 87 x 155	

GWARANCJA – 12 miesięcy.

UWAGI:

1. Symbole zawierające jedną literę N lub B oznaczają akumulatory konwencjonalne wykonane w tradycyjnej technologii, symbole zaczynające się od liter CB oznaczają akumulatory o podwyższonych parametrach (więcej płyt w tej samej objętości), bardziej odporne na zasycanie, o większym prądzie rozruchu. Symbole CBTX, CBT oznaczają akumulatory całkowicie bezobsługowe z elektrolitem związanym poprzez płyty, symbole CT, CTZ – akumulatory żelowe, hermetycznie zamknięte.
2. Akumulatory CREPOWER są sucho ładowane.